

## Технические характеристики и преимущества

Преобразователи PENTA могут быть поставлены в шкафом исполнении. Заказное исполнение реализуется выбором необходимых опций.

- Исполнение IP24, IP54;
- Трехфазный выключатель с быстродействующими предохранителями на входе;
- Трехфазный автомат на входе;
- Трехфазный контактор AC1 на входе;
- Управление с передней панели;
- Переключатель МЕСТНОЕ/ВНЕШНЕЕ и кнопка аварийного отключения;
- Входные дроссели;
- Выходные моторные дроссели;
- Дополнительная клеммная колодка для входных и выходных кабелей.
- Выходной ферритовый фильтр;
- Цепь питания вентиляции;
- Тормозной модуль для размеров от S41 и выше;
- Противоконденсатный резистор;
- Преобразователь сигнала датчика температуры двигателя PT100;
- Пульт управления с подсветкой на передней панели;
- Другие опции по ТЗ клиента.



## 6-пульсный частотный преобразователь, без тормозного модуля

Модель	Размер	Класс напряжения (В)	Автоматические выключатели	Блок выпрямителя	Блок IGBT	Блок торможения	Размеры (мм) (ШxВxГ)	Вес (кг)
PENTA CABINET 0964 4T XA2K300	S75	380-500	1	2	6	нет	3600X2675X800	2580
PENTA CABINET 0964 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					3600X2675X800	2600
PENTA CABINET 1130 4T XA2K300	S75	380-500	1	2	6	нет	3600X2675X800	2600
PENTA CABINET 1130 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					3600X2675X800	2650
PENTA CABINET 1296 4T XA2K300		380-500					4000X2675X800	2880
PENTA CABINET 1296 5T/6T XA2K300	S80	500-600 / 575-690	1	3	6	нет	4000X2675X800	2930
PENTA CABINET 1800 4T XA2K300	S90	380-500	1	3	9	нет	5000X2675X800	3880
PENTA CABINET 1800 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					6000X2675X800	4320
PENTA CABINET 2076 4T XA2K300	S90	380-500	1	3	9	нет	5000X2675X800	3900
PENTA CABINET 2076 5T/6T XA2K300		500-600 / 575-690					6000X2675X800	4340