

## Технические характеристики и преимущества

Преобразователи PENTA могут быть поставлены в шкафом исполнении. Заказное исполнение реализуется выбором необходимых опций.

- Исполнение IP24, IP54;
- Трехфазный выключатель с быстродействующими предохранителями на входе;
- Трехфазный автомат на входе;
- Трехфазный контактор AC1 на входе;
- Управление с передней панели;
- Переключатель МЕСТНОЕ/ВНЕШНЕЕ и кнопка аварийного отключения;
- Входные дроссели;
- Выходные моторные дроссели;
- Дополнительная клеммная колодка для входных и выходных кабелей.
- Выходной ферритовый фильтр;
- Цепь питания вентиляции;
- Тормозной модуль для размеров от S41 и выше;
- Противоконденсатный резистор;
- Преобразователь сигнала датчика температуры двигателя PT100;
- Пульт управления с подсветкой на передней панели;
- Другие опции по ТЗ клиента.



## 12-пульсный частотный преобразователь, с тормозным модулем

Модель	Размер	Класс напряжения (В)	Автоматические выключатели	Блок выпрямителя	Блок IGBT	Блок торможения	Размеры (мм) (ШxВxГ)	Вес (кг)
PENTA CABINET 0964 4D BA2K300	S75	380-500	2	2	6	1	4200X2675X800	2770
PENTA CABINET 0964 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					4400X2675X800	2650
PENTA CABINET 1130 4D BA2K300	S75	380-500	2	2	6	1	4200X2675X800	2770
PENTA CABINET 1130 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					4400X2675X800	3000
PENTA CABINET 1296 4D BA2K300	S80	380-500	2	4	6	2	5200X2675X800	3400
PENTA CABINET 1296 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					5200X2675X800	3550
PENTA CABINET 1800 4D BA2K300	S90	380-500	2	4	9	2	6600X2675X800	4570
PENTA CABINET 1800 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					6600X2675X800	4650
PENTA CABINET 2076 4D BA2K300	S90	380-500	2	4	9	2	6600X2675X800	4590
PENTA CABINET 2076 5D/6D BA2K300		500-600 / 575-690					6600X2675X800	4670