

## Технические характеристики и преимущества

Преобразователи PENTA могут быть поставлены в шкафом исполнении. Заказное исполнение реализуется выбором необходимых опций.

- Исполнение IP24, IP54;
- Трехфазный выключатель с быстродействующими предохранителями на входе;
- Трехфазный автомат на входе;
- Трехфазный контактор AC1 на входе;
- Управление с передней панели;
- Переключатель МЕСТНОЕ/ВНЕШНЕЕ и кнопка аварийного отключения;
- Входные дроссели;
- Выходные моторные дроссели;
- Дополнительная клеммная колодка для входных и выходных кабелей.
- Выходной ферритовый фильтр;
- Цепь питания вентиляции;
- Тормозной модуль для размеров от S41 и выше;
- Противоконденсатный резистор;
- Преобразователь сигнала датчика температуры двигателя PT100;
- Пульт управления с подсветкой на передней панели;
- Другие опции по ТЗ клиента.



## 6-пульсный частотный преобразователь, с тормозным модулем

Модель	Размер	Класс напряжения (В)	Автоматические выключатели	Блок выпрямителя	Блок IGBT	Блок торможения	Размеры (мм) (ШxВxГ)	Вес (кг)
PENTA CABINET 0964 4T BA2K300	S75	380-500	2	2	6	1	4000X2675X800	2740
PENTA CABINET 0964 5T/6T BA2K300		500-600V / 575-690					4000X2675X800	2930
PENTA CABINET 1130 4T BA2K300	S75	380-500	1	2	6	1	4000X2675X800	2740
PENTA CABINET 1130 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					4200X2675X800	2980
PENTA CABINET 1296 4T BA2K300	S80	380-500	1	3	9	2	4600X2675X800	3150
PENTA CABINET 1296 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					4600X2675X800	3260
PENTA CABINET 1800 4T BA2K300	S90	380-500	1	3	9	2	5600X2675X800	4210
PENTA CABINET 1800 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					5600X2675X800	4210
PENTA CABINET 2076 4T BA2K300	S90	380-500	1	3	9	2	5600X2675X800	4230
PENTA CABINET 2076 5T/6T BA2K300		500-600 / 575-690					5600X2675X800	4230